

2 / 4 Port - USB-PS/2 Combo KVMs



Funktionsmerkmale

1. Schließen Sie Ihre Tastatur/Maus wahlweise über PS/2 und/oder USB an die Konsole an.
2. Komplexe Verbindungen mit den PCs wahlweise über PS/2 und/oder USB.
3. Steuert 2 bzw. 4 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur/Maus) aus über PS/2- und/oder USB-Anschlüsse.
4. Unterstützt Windows, Linux, Mac OS 9 / OS X und Sun Microsystems.
5. Emuliert auf jedem PC eine Tastatur, so dass Ihre Computer ganz normal (ohne Tastaturfehler) booten können.
6. Unterstützt Hot-Swap. Alle am KVM angeschlossenen Geräte können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden, ohne dass das System abgeschaltet werden muss.
7. Unterstützt 2 Arten der Umschaltung:
 1. Drucktaste am Gerät
 2. Hotkeys über PS/2- und/oder USB-Tastatur.
8. Unterstützt die Funktion „Auto-Scan“, um den Bildschirminhalt der Computer in einem definierbaren Zeitintervall abwechselnd anzeigen zu lassen.
9. Unterstützt die LED-Anzeige für die Überwachung des PC-Status.
10. Unterstützt VGA-Auflösungen von bis zu 2048 × 1536 Pixeln bei 85 Hz.
11. Signalton beim Umschalten.
12. Versorgt sich selbst mit Strom über den PS/2- und/oder USB-Anschluss.
13. Erfüllt in vollem Umfang die Spezifikation USB 1.1/2.0.
14. Audiounterstützung Ein- und Ausgang (nur in den Audioversionen).
15. Inkl. zwei 1,8 m KVM-Kabelsätze (HDB15/M ↔ HDB15/M, 2xMiniDIN6/M, 1xUSB-A/M; Audioversionen zusätzlich zwei Kabel 2x3,5mm Stereo/M ↔ 2x3,5mm Stereo/M)

Systemanforderungen

Konsole:

- Ein VGA-, SVGA- oder Multisync-Monitor der höchsten Auflösung
- PS/2- und/oder USB-Tastatur/-Maus

Computer oder Server:

Jeder Computer oder Server muss mit den folgenden Bestandteilen ausgerüstet sein

- VGA-, SVGA- oder Multisync-Grafikkarte
- USB-Port Typ A und/oder PS/2-Mini-DIN-Buchse, 6-Pin für Tastatur und Maus

Technische Daten

Anzahl der steuerbaren Computer		2 oder 4
Auswahlmethode		Drucktaste und Hotkey (auf PS/2- und/oder USB-Tastatur)
LEDs		Rot für die Auswahl des PCs Grün für die Betriebsbereitschaft des PCs
PC-Anschlüsse	Video	2 bzw. 4 HDB-Anschlüsse, 15-Pin weiblich
	Peripherie	(USB- und PS/2-Signale zusammen)
	Lautsprecher	2 bzw. 4 Audiobuchsen, weiblich (nur Audioversionen)
	Mikrofon	2 bzw. 4 Audiobuchsen, weiblich (nur Audioversionen)
Konsolenports	Tastatur	1 PS/2-Mini-DIN-Buchse, 6-Pin weiblich
		und 1 USB-Anschluss Typ A, weiblich
	Maus	1 6-Pin-PS/2-Mini-DIN-Buchse, weiblich
		und 1 USB-Anschluss Typ A, weiblich
	Video	1 HDB-Anschluss, 15-Pin weiblich
	Lautsprecher	1 Audiobuchse, weiblich (nur Audioversionen)
	Mikrofon	1 Audiobuchse, weiblich (nur Audioversionen)
Intervalldauer für Auto-Scan		5... 250 Sek.
DDC- und DDC2-Monitor		Ja (max. Auflösung: 2048 × 1536 Pixel bei 85 Hz)
Hot swappable		Ja
Unterstützte Betriebssysteme		Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / 2003 Server, Linux,
		Mac OS 9 / OS X und Sun-Micro-System
Gerätetreiber		Nicht erforderlich
Stromversorgung		Über PS/2- und/oder USB-Anschluss oder externen Netzadapter (optional)
Abmessungen (L × B × H)		2-Port-Modelle: 14,0 × 8,5 × 4,5 cm
		4-Port-Modelle:21,5 × 8,8 × 4,5 cm
Gewicht		2-Port-Modelle: ca. 450 g
		4-Port-Modelle: ca. 650 g
Gehäusematerial		Metall
Betriebstemperatur		0 ... 50 °C
Luftfeuchtigkeit		0 ... 80% r.F.

Art.Nr. **DC-11202-1** EAN-Nr. **4016032222637**
 Art.Nr. **DC-12202-1** EAN-Nr. **4016032222644**
 Art.Nr. **DC-11401-1** EAN-Nr. **4016032222651**

Art.Nr. **DC-12401-1** EAN-Nr. **4016032222668**

USB-PS/2 Combo-KVM Switch 1User, 2PCs
 USB-PS/2 Combo-KVM Switch 1User, 4PCs
 USB-PS/2 Combo-KVM Switch 1User, 2PCs mit Audio
 USB-PS/2 Combo-KVM Switch 1User, 4PCs mit Audio