

Acer X1526HK - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJV611.001
EAN/UPC	4711121000379



Beschreibung

Acer X1526HK - DLP-Projektor - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X1526HK - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n)
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Gewicht	3.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	68.58 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n)
Besonderheiten	Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, 24/7-Betrieb
	Objektiv
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In 1 x Audio Line-Out 1 x seriell RS-232
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht

Gewicht	3.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuscentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.