

Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 - Dockingstation

USB4 - HDMI - DP - USB-C - 1GbE - 135 Watt - Europa

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40BC0135EU
EAN/UPC	0195892130499



Beschreibung

Das Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 wurde entwickelt, um die Produktivität durch mehrere Anschlussmöglichkeiten zu steigern. Diese Dockingstation unterstützt eine Reihe von Schnittstellen, darunter USB4, HDMI und DisplayPort, und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz liefert es klare und lebendige Bilder für jede Konfiguration. Dank seiner robusten Konnektivitätsfunktionen eignet es sich sowohl für Audio- und Videoanwendungen als auch für Netzwerkverbindungen über Gigabit-Ethernet. Die Dockingstation wurde für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen entwickelt und funktioniert nahtlos bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 - Dockingstation - USB4 - HDMI, DP, USB-C - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB4
Videoschnittstellen	HDMI, DP, USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.8 cm x 8 cm x 3.15 cm
Gewicht	472 g
Farbe	Finsternis schwarz
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt Gestellte Leistung

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	21.8 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.15 cm
Gewicht	472 g
Farbe	Finsternis schwarz

Lokalisierung	Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x USB4 Upstream 1 x Netzwerk - 1Gb Ethernet - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 2 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB4-Kabel
Leistungsmerkmale	Braune Kartonverpackung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington NanoSaver Schloss / Kensington MicroSaver Schloss
Kennzeichnung	FCC, ICES, KCC, RCM, BSMI, NCC, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV Mark, LoA, DOC, NOM, IFT, TELEC, UKCA, FAC DOC, WPC, ETA, SRRC, SDPPI, IMDA, SIRIM, NBTC, Subtel, Kvalitet, RATEL, ANRT, UCC, INACOM, CITRA, TRA, NTC, PSRC, NCA, ARTCI
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Apple macOS Sonoma
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24 cm
Transporttiefe	14.5 cm
Transporthöhe	7.7 cm
Transportgewicht	1.095 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.